



محافظ کنتاکتور راما (محافظ ولتاژ تکفاز آنالوگ)

CONTACTOR PROTECTOR

معرفی دستگاه

محافظ کنتاکتور راما دستگاهی مناسب برای حفاظت کنتاکتورهایی با بوبین 220V در برابر افزایش و کاهش ولتاژ و دوفاز شدن می باشد. این محصول در دو مدل 1Sec و 100Sec تولید و عرضه شده است.

ویژگی های محافظ کنتاکتور راما

حفاظت کلیه دستگاه های تک فاز و وسایل خانگی برقی با بکارگیری کنتاکتور مناسب 2 عدد نشانگر برای اعلام:

■ REL/TIME : زمان گیری (چشمک زن) و وصل رله (دائم روشن)

■ FAULT : افزایش یا کاهش ولتاژ

دارای ترمینال آسانسوری و استاندارد

مشخصات فنی

■ ولتاژ تغذیه: 170-255VAC/50-60Hz

■ قطع برای افزایش ولتاژ: 250V

■ کاهش ولتاژ: 175V

■ تأخیر زمان وصل: 1Sec یا (100Sec در مدل 100Sec)

■ قطع: 1Sec


■ خروجی: 5A

عملکرد دستگاه

با وصل برق دستگاه، نشانگر سبز رنگ (REL / TIME) در مدل 1 ثانیه به مدت 1 ثانیه و در مدل 100 ثانیه به مدت 100 ثانیه چشمک‌زن شده، سپس به طور دائم روشن و کنتاکتور وصل می‌شود.

چنانچه به دلایل مختلف از قبیل دو فاز شدن شبکه، کاهش یا افزایش ولتاژ، ولتاژ بوبین کنتاکتور از 175V کمتر یا از 250V بیشتر گردد. بلافاصله دستگاه فرمان قطع خواهد داد و نشانگر قرمز (FAULT) روشن می‌شود و تا نرمال شدن شبکه در این حالت باقی خواهد ماند.

راهنمای نصب



محافظ کنتاکتور راما را روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم‌کشی نمایید.

چنانچه به قاب پائل یا پیچ‌گوشتی محصولات نیاز دارید، می‌توانید این اقلام را به‌صورت کاملاً رایگان از طریق نماینده فروش تهیه فرمایید.

خدمات پشتیبانی راما

  ramaespcom

پاسخگویی در واتساپ

 0913 739 2396



SCAN ME

برای دسترسی به راهنمای دیگر محصولات به سایت یا کانال تلگرام مراجعه کنید.

www.ramaesp.com