



فتوسل راما

PHOTO SWITCH (30A - 10A)



معرفی و مشخصات دستگاه

فتوسل های راما بهترین وسیله برای کنترل سیستم روشنایی در هنگام طلوع و غروب آفتاب در دو مدل با آمپرهای مختلف، ساخته شده از بهترین مواد و قطعات مقاوم در برابر نور خورشید و عوامل طبیعی هستند.

- ولتاژ تغذیه: 180-250VAC/50-60Hz
- شدت نور برای وصل (غروب): $\approx 12\text{LU}$
- قطع (طلوع): $\approx 40\text{LUX}$
- تأخیر در وصل 30Sec در قطع 30Sec
- کارایی در دما $20^{\circ}\text{C}..+65^{\circ}\text{C}$ رطوبت: 70%

راهنمای نصب


محل نصب فتوسل های از اهمیت زیادی برخوردار است. در هنگام نصب رعایت نکات زیر الزامی است. (لطفاً به تصاویر توجه فرمایید).

- 1- حتماً در مکان سرباز (OUT DOOR) و در ارتفاع مناسب باشد.
- 2- در محل تابش نور مستقیم یا نزدیک لامپ های اطراف قرار نگیرد.

نصب صحیح



نصب غلط




بعد از انتخاب محل نصب، بست فلزی را با توجه به موقعیت محل آن، با پیچ و مهره یا رل پلاک داخل جعبه دقیقاً مانند تصویر در جهت صحیح نصب نمایید.

تذکر: چنانچه بست فتوسل، اشتباه نصب گردد به مرور زمان فتوسل وارونه گردیده و در کارایی آن اختلال به وجود خواهد آمد.



راهنمای سیم‌کشی و تست فتوسل راما



بعد از نصب فتوسل سیم‌های آن را مطابق شکل زیر وصل نمایید. سپس یک پلاستیک مشکی را روی فتوسل قرار دهید. حدود 30 ثانیه بعد فتوسل روشن و با برداشتن پلاستیک مشکی و تابش نور حدود 30 ثانیه بعد خاموش می‌گردد.

جدول بار فتوسل‌های راما

لامپ کم مصرف 20 W	لامپ رشته‌ای 100 W	هالوژن 220 V 50 W	مهتابی 80 W	لامپ کم مصرف 20 W	مدل
رادیوهای LED با سونیچینگ					
عدد 3	عدد 20	عدد 30	عدد 8	عدد 3	10A
عدد 3	عدد 50	عدد 65	عدد 18	عدد 7	30A

تذکر: نوع بار خروجی خود را حتماً با جدول مطابقت داده و در صورت داشتن مصرف‌کننده‌های بیشتر از کنتاکتور استفاده کنید.

موارد استفاده

- علاوه بر مصارف صنعتی، فتوسل راما در مکان‌های زیر کاربرد دارد.
- روشن نمودن لامپ‌های داخل فروشگاه، ویتترین و تابلو هنگام غروب و خاموش نمودن آن‌ها در طلوع صبح به صورت اتوماتیک.
- خاموش و روشن کردن اتوماتیک لامپ‌های درب منزل، پارکینگ، حیاط، باغ، لامپ‌های چراغانی مراسم و تابلوهای مربوطه.
- نصب یک دستگاه فتوسل راما روی سیستم روشنایی مورد نظر در اثر دیرآمدن به فروشگاه و یا نیامدن در روزهای تعطیل لامپ‌ها بیهوده در طول روز روشن نخواهد ماند. همچنین در منزل در زمان حضور با غیاب شما لامپ‌های مربوطه به صورت اتوماتیک در غروب آفتاب روشن و در طلوع صبح خاموش می‌گردد و دیگر در اثر فراموشی یا نبودن، نگران روشنایی منزل در شب نخواهید بود.

- با استفاده از یک دستگاه فتوسل راما علاوه بر افزایش عمر مفید لامپ‌های خود تا 50% در مصرف برق صرفه‌جویی نمایید و مطمئن باشید لامپ یا لامپ‌های مورد نظر شما سال‌های متوالی در غروب آفتاب روشن و در طلوع صبح خاموش خواهد شد و مصونیت و ایمنی را در غیاب افراد منزل یا فروشگاه به دنبال خواهد داشت.

خدمات پشتیبانی راما

📞📧 ramaespcom

پاسخگویی در واتساپ

📞 0913 739 2396



SCAN ME

برا دسترسی به راهنمای دیگر محصولات به سایت یا کانال تلگرام مراجعه کنید.

www.ramaesp.com