



تایمر ستاره . مثلث راما



STAR-DELTA TIMER

معرفی و ویژگی های دستگاه

تایمر ستاره - مثلث راما دستگاهی مناسب جهت راه اندازی موتورهای روتور قفسی با تبدیل ستاره به مثلث می باشد.

ویژگی های تایمر ستاره مثلث راما

- تغذیه دستگاه AC و DC
- قابلیت تنظیم زمان وصل رله ستاره
- قابلیت تنظیم زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث
- دارای 2 نشانگر LED : Δ وصل رله ستاره و Λ وصل رله مثلث
- دارای دو رله مجزا

مشخصات فنی کنترل فاز راما


ولتاژ تغذیه / ورودی: 180-250VAC/50-60Hz یا 24VAC یا 24VDC

زمان وصل رله ستاره 1-60Sec

زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث: 30-300ms

طرز کار دستگاه

با وصل ولتاژ 220VAC به ترمینال‌های PH,N یا 24VAC یا 24VDC به ترمینال‌های + و - ،
 LED روشن و رله ستاره وصل می‌شود. (وصل کنتاکت COM به Δ)
 زمان وصل رله ستاره با پیچ تنظیم Δ قابل تنظیم در محدوده 1-60Sec می‌باشد.
 بعد از سپری شدن این زمان رله ستاره قطع می‌شود.



با گذشت زمان بین قطع رله ستاره وصل رله
 مثلث که قابل تنظیم با پیچ تنظیم $\Delta \rightarrow \Delta$
 در محدوده 30-300 ms می‌باشد.
 Δ LED روشن و رله مثلث وصل می‌گردد
 (وصل کنتاکت COM به Δ).
 زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث
 جهت اطمینان از قطع شدن کناکتور ستاره،
 قبل از وصل شدن کناکتور مثلث می‌باشد.

خدمات پشتیبانی راما

چنانچه به قاب پانل یا پیچ گوشتی محصولات نیاز دارید، می‌توانید این اقلام را
 به صورت کاملاً رایگان از طریق نماینده فروش تهیه فرمایید.

  ramaespcom

پاسخگویی در واتساپ

 0913 739 2396



SCAN ME

برای دسترسی به راهنمای
 دیگر محصولات به سایت یا
 کانال تلگرام مراجعه کنید.

www.ramaesp.com