SHIVA Amvaj

محافظ پکیج دیجیتال شیوا امواج

DIGITAL VOLTAGE PROTECTOR

معرفی دستگاه

محافظ پکیج دیجیتال شیوا امواج مدل VPR-T4 با رعایت اصول استاندارد ، وسیله ای مناسب برای حفاظت پکیج ها و لوازم خانگی بدون کمپرسور در برابر افزایش، کاهش و نوسانات ولتاژ برق شهر می باشد .

سازمان ملی استاندارد ایران
6365384956

MODEL : VPR - T4
CODE : 20R1
WEIGHT : 160 gr
(65X81X130) mm

①

VER:0501

WWW.SHIVAAMVAJ.COM

ویژگی های محافظ پکیج دیجیتال شیوا امواج

- قابلیت تنظیم مقدار ولتاژ قطع پایین و ولتاژ قطع بالا
- سه عدد نمایشگر برای اعلام
  - سبز: ولتاژ عادی
  - زرد: زمان تأخیر
  - قرمز: ولتاژ غیر عادی
- نمایش
  - ولتاژ شبکه : حالت عادی
  - our به صورت چشمک زن: افزایش ولتاژ
  - Und به صورت چشمک زن: کاهش ولتاژ
  - شمارش معکوس زمان : زمان گیری تا وصل برق
- دارای پریز ارت دار
- دارای نشان استاندارد ملی
- طراحی زیبا و منحصر بفرد

②

مشخصات فنی محافظ پکیج دیجیتال شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 165 - 260 V~ / 50 - 60 Hz
- قطع برای
  - افزایش ولتاژ: 245-255 V قابل تنظیم
  - کاهش ولتاژ: 170-180 V قابل تنظیم
- تأخیر زمان
  - وصل : 30 Sec
  - قطع :
    - برای افزایش ولتاژ: 100 m Sec
    - برای کاهش ولتاژ : 1 Sec
- کارآیی در
  - دما : -20 °C .. +65°C
  - رطوبت : 70%
- ماکزیمم خروجی : 10A 250 V~ / 2500 VA

③

نحوه استفاده ازمحافظ پکیج دیجیتال شیوا امواج



با وصل محافظ پکیج دیجیتال شیوا امواج به برق ، بلافاصله صفحه نمایش عدد 30(زمان تأخیر وصل) رانمایش داده و همراه با نمایش شمارش معکوس، نشانگر زرد شروع به چشمک زدن می کند.
بعد از گذشت ۳۰ثانیه ،همزمان با نمایش صفر،رله دستگاه وصل و نشانگر زرد خاموش و نشانگر سبز روشن می شود. در این حالت پکیج شما برق دار شده و شروع به کار می کند . (بعد از هر بار قطع و وصل شدن برق این عمل تکرار می شود .)بعد از وصل رله صفحه نمایش مقدار ولتاژ شبکه را به صورت دائم به شما نشان می دهد.

④

WWW.SHIVAAMVAJ.COM

توجه: دستگاه به صورت پیش فرض روی 250V برای ولتاژ قطع بالا و 175V برای ولتاژ قطع پایین تنظیم شده است که برای اکثر کاربردها مناسب می باشد . در صورت نیاز به تغییر ولتاژهای پیش فرض مطابق روش زیر عمل گردد :

تنظیم حداقل و حداکثر ولتاژ قطع

در داخل دستگاه کلیدی جهت تنظیم حداقل و حداکثر ولتاژ قطع وجود دارد . با استفاده از یک شیء نوک تیز از محلی که روی شیشه دستگاه با کلمه تنظیم مشخص شده می توان این کلید را فشار داد در حالت کار عادی دستگاه ، با فشار ممتد کلید به مدت ۵ ثانیه وارد مرحله تنظیم شده و نمایشگر عدد حداکثر ولتاژ قطع تنظیم شده و عبارت our را به صورت متناوب نمایش می دهد . با فشار مجدد کلید می توان مقدار ولتاژ مورد نظر را تغییر داد .

⑤

اگر کلید به مدت ۵ ثانیه رها شده و فشار داده نشود وارد مرحله تنظیم حداقل ولتاژ شده و نمایشگر عدد حداقل ولتاژقطع تنظیم شده و عبارت Und را به صورت متناوب نمایش می دهد . با فشار مجدد کلید می توان مقدار ولتاژ مورد نظر را تغییر داد .
اگر مجدداً به مدت ۵ ثانیه کلید فشار داده نشود دستگاه مقدار حداکثر و حداقل ولتاژ را ثبت می کند .
اگر در حین تنظیم ، برق دستگاه قطع گردد مقادیر تنظیم شده قبلی محفوظ مانده و تغییرات اعمال نمی شود .

چنانچه ولتاژ از حد مجاز بیشتر یا کمتر گردد رله دستگاه قطع و نشانگر قرمز روشن می شود و بعد از نرمال شدن ولتاژ شبکه ، رله دستگاه به صورت اتوماتیک وصل می شود.

⑥

درموقع افزایش ولتاژبیشتر ازحدمجاز،ضمن قطع رله عبارت our نمایش داده می شود .همچنین موقع کاهش ولتاژ کمتر ازحد مجاز ، ضمن قطع رله عبارت Und نمایش داده می شود.
برای هر دو حالت افزایش یا کاهش ولتاژبه صورت متناوب ، یک ثانیه عبارت our یا Und و یک ثانیه مقدار ولتاژ قطع روی صفحه نمایش ظاهر می شودو تا نرمال شدن ولتاژ شبکه این تناوب ادامه پیدا می کند.

محافظ پکیج دیجیتال شیوا امواج فقط برای حفاظت یک دستگاه پکیج و یا یک دستگاه لوازم خانگی بدون کمپرسور طراحی و ساخته شده است و به هیچ عنوان سعی نکنید با رابط یا سه راهی چند دستگاه را هم زمان محافظت نماید.

⑦

WWW.SHIVAAMVAJ.COM

احترام به مشتری وظیفه ماست

۳۰۴ ۷ سال ضمانت و GUARANTEE

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.
۳سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان درسال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل درجهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم .
لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ،در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت ،دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی : سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ـ ۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر : نامه‌ی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

⑧