

لازم به ذکر است در صورت وجود برق شبکه، نشانگر سبز رنگ، روشن باقی می ماند و چنانچه کلید دوباره در وضعیت ON قرار بگیرد رله خروجی با تأخیر تنظیم شده وصل و پس از ۱ ثانیه قطع خواهد شد. اگر بخواهید از آلارم دیگری مانند فلاشر یا آژیر با صدای بلند استفاده کنید می توانید از کتکتاکت کمکی بسته کتکتاکتور استفاده نمایید.

⑤



人

RESTART TIMER



معرفی دستگاه

ویژگی تایمر استارت مجدد شیوا امواج (سری M)

- ②

- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل: 5 - 300 Sec
- زمان وصل رله: 1 Sec
- دما: -20°C .. +65°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 5A

ابتدا تایمر استارت مجدد (سری M) را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید.

③



بلافاصله بعد از وصل برق، آکبام مخصوص داخل تایمر شروع به کار می‌کند و اطرافیان را متوجه وصل برق می‌سازد.

پس از گذشت زمان تنظیم شده، آکارم قطع شده و رله به مدت ۱ ثانیه تحریک و سپس قطع می شود. پس از این زمان کنتاکتور توسط کنتاکت خود نگهدار در حالت وصل باقی می ماند.