



Innovation's Reward

راهنمای نصب و راه اندازی
محافظ ولتاژ تکفاز پلاگین (پریزی)



VP-PL

آشنایی با محصول

محافظ ولتاژ پلاگین JBH یک محصول کاربردی است که برای محافظت الکتریکی لوازم خانگی طراحی شده است. این محصول لوازم برقی را در مقابل آیتمهای زیر حفاظت میکند :

- حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ

- حفاظت در برابر قطعی نول یا دوفاز شدن

در صورت تجاوز مقادیر اندازه گیری شده ی ولتاژ از محدوده پیش فرض، دستگاه طبق زمان تنظیم شده،

برق خروجی را قطع کرده و در صورت رفع خطای ولتاژ بوجود آمده، پس از زمان تاخیر برق خروجی را وصل میکند.

مزایا

۱. استفاده آسان و بهره برداری سریع
۲. نشانگر خطا اضافه ولتاژ و افت ولتاژ
۳. دارای شستی قطع و وصل
۴. حالت چشمک زن در زمان رفع خطا و تایم راه اندازی مجدد



دفتر مرکزی JBH : مشهد ، بزرگراه آسیایی ،
بین پیامبر اعظم ۱۰ و ۱۲ برج سپهر، واحد ۲۷۲

 jbh.co

 05136666401-10

 jbh-co.com

 09120577506



نام محصول	محافظ ولتاژ پلاگین
مدل	VP - PL
ولتاژ نامی	220 VAC
فرکانس نامی	50/60 Hz
جریان نامی برای بارهای اهمی تیپ AC-7A	10 A
جریان نامی برای بارهای سلفی تیپ AC-7B	8 A
حد ولتاژ بالا و پایین	170 ... 270 V
زمان راه اندازی اولیه	30 s

موارد کاربرد

این محصول دارای یک پریز خروجی است که دوشاخه مصرف کننده الکتریکی به آن متصل میشود.

رله داخلی این محصول ۱۵ آمپر است ولیکن با رعایت ملاحظات الکتریکی حداکثر جریان مصرفی متصل نباید از ۱۰ آمپر تجاوز کند.

لازم به ذکر است که جهت حفاظت در مقابل اتصال کوتاه کماکان باید از کلید مینیاتوری استفاده نمود.