



تایمر راما

(تایمر ثانیه)
(تایمر دقیقه)

ANALOG TIMER

معرفی و ویژگی‌های دستگاه

تایمر راما در حجم کوچک، با دقت و ثبات در تکرار، طراحی و ساخته شده است. کارایی این دستگاه به صورت تایمر تأخیر در وصل می‌باشد. مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی از جمله مکان‌هایی هستند که می‌توان از این تایمر استفاده نمود.

- قابلیت تنظیم زمان
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطح دیگر
- دارای ترمینال‌های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو
- دقت و ثبات در تکرار
- نشانگر با 3 وضعیت مختلف:
خاموش: قطع برق
چشمک زن: در حال زمان‌گیری
روشن دائم: وصل رله

مشخصات فنی


■ ولتاژ تغذیه: 180-250VAC / 50-60HZ

■ کارایی در دما: $-20^{\circ}\text{C} \dots +65^{\circ}\text{C}$ رطوبت: 70%

■ خروجی: رله 5A

راهنمای نصب

ابتدا تایمر را روی ریل داخل تابلو نصب و مطابق نقشه سیم کشی نمایید. فاز ورودی را به ترمینال 15 و خروجی آن را با توجه به موقعیت بهره‌برداری به 16 یا 18 وصل نمایید. زمان مورد نظر را از 1 تا 60 تنظیم و سپس برق ورودی دستگاه را وصل نمایید. نشانگر روی تایمر شروع به چشمک زدن می‌نماید و بعد از اتمام زمان تنظیم شده، رله خروجی به صورت دائم وصل و نشانگر روشن می‌ماند. برای زمان‌گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه قطع و وصل گردد.



چنانچه به قاب پانل یا پیچ‌گوشتی محصولات نیاز دارید، می‌توانید این اقلام را به‌صورت کاملاً رایگان از طریق نماینده فروش تهیه فرمایید.

برای دسترسی به راهنمای دیگر محصولات به سایت یا کانال تلگرام مراجعه کنید.

www.ramaesp.com

  [ramaespc](https://t.me/ramaespc)

پاسخگویی در واتساپ

 **0913 739 2396**