


فاز ورودی را به ترمینال 15 و خروجی آن را با توجه به موقعیت بهره برداری به 16 یا 18 وصل نمایید.



۵

زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶ ثانیه تنظیم و سپس برق ورودی دستگاه را وصل نمایید.

نشانگر روی تایمر شروع به چشمک زدن می نماید وبعد از اتمام زمان تنظیم شده رله خروجی به صورت دائم وصل و نشانگر روشن می ماند.

برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه، قطع و وصل گردد.

۶

احترام به مشتری وظیفه ماست.



ضمانت نامه ۳ ساله بدون سوال با شرایط زیر:

- ۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- ۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

۷

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از مؤسسه **MOODY** انگلستان

مطابق با استانداردهای جهانی با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۳۵۷۲۳۶۹
شماره های بخش بازرگانی: ۵-۳۵۷۲۳۴۴۴ (۰۳۱)
فکس: ۳۵۷۲۳۴۰۰ (۰۳۱)

E.mail : info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.
شماره انگرام شرکت شیوا امواج: ۵۱ 43 403 913 00 98

۸



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فهم های آموزشی این محصول QR بار را لمس کنید.

MODEL: ATJ - 60S

CODE: 14J2

WEIGHT: 100 gr

(36x86x65) mm

IP 30

۱

ver:9602

معرفی دستگاه

تایمر ثانیه شیوا امواج درجه کم کوچک با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلمپ شدن پانل (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته شده است.

کارایی این دستگاه به صورت تایمر تأخیر در وصل می باشد.

مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی از جمله مکان هایی هستند که می توان از این تایمر استفاده نمود.

۲

ویژگی های تایمر ثانیه

- دقت و ثبات در تکرار
- نشانگر با ۳ وضعیت مختلف: خاموش: قطع برق / چشمک زن: در حال زمان گیری / روشن دائم: وصل رله
- قابلیت تنظیم زمان / پلمپ شدن پانل دستگاه / نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- دارای ترمینال های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کتاکتور تابلو

۳

مشخصات فنی

- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل: 1 - 60 Sec
- کارایی در دما: +65°C ... -20°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 5A

راهنمای نصب

ابتدا تایمر را روی ریل داخل تابلو نصب و مطابق نقشه سیم کشی نمایید.

۴